



Мікшерний пульт **MAXIMUM ACOUSTICS CONCERTMIX 6/8**

Мікшерні пульти **CONCERTMIX** — це **компактне та водночас комплексне рішення**, що чудово підійде для як невеликих сцен, шкіл та кафе, так і для домашньої студії чи репетиційної бази. Незважаючи на компактні розміри і невисоку ціну, в них є все необхідне для стабільної та комфортної роботи: дискретні преампи із фантомним живленням, панорамування та 3-смуговий еквайзер для кожного каналу, вбудований DSP-процесор з широким вибором різноманітних ефектів. Комбіновані вхідні роз'єми **Neutrik** гарантують довговічну роботу та стабільну і безперебійну передачу сигналу, а вбудований MP3-плеєр та Bluetooth допоможуть підключити плейбек, не займаючи окремих каналів — і це ідеально для вуличних музикантів!

Модель	Кількість каналів	Кількість ефектів
CONERTMIX.6	6	99
CONERTMIX.8	8	99

MAXIMUMACOUSTICS.EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мікрофонний вхід:	Електронний балансний, дискретна конфігурація входу
Пропускна здатність:	10 Гц - 60 кГц 3 дБ Міс E.I.N (22 Гц — 22 кГц)
Діапазон підсилення:	+10 дБ до +60 дБ
Лінійний вхід:	Електронний балансний
Пропускна здатність:	10 Гц - 60 кГц 3 дБ
Діапазон лінійного рівня:	+10 дБн до -40 дБ

ЕКВАЛІЗАЦІЯ

Верхній поріг:	12 кГц +/- 15 дБ
Середній діапазон:	2,5 кГц +/- 15 дБ
Нижній поріг:	80 Гц +/- 15 дБ

СЕКЦІЯ MASTER MIX

Max Output:	+22 дБ балансний
Aux Send Max:	+22 дБ небалансний
Out Control Room Out:	+22 дБ небалансний
Signal-To-Noise Ratio:	112 дБ, всі канали на одиначному рівні Gain

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ФУНКЦІОНАЛ:

MP3, Bluetooth, USB
Вбудований процесор ефектів

ЖИВЛЕННЯ

Вольтаж: 240 В AC, 50 Гц

CONCERT
MIX.6
SOUND MIXER

CONCERT
MIX.8
SOUND MIXER



ПЕРЕВАГИ

Мікшерні пульти CONCERTMIX — це ідеально збалансовані пристрої із суттєво розширеним функціоналом, що робить його абсолютним фаворитом у свої ціновій категорії.

ОСОБЛИВОСТІ



1. Монофонічні вхідні канали з позолоченими XLR та балансними лінійними роз'ємами Neutrik
2. Дискретні мікрофонні преампи з фантомним живленням +48 V та наднизьким рівнем шуму
3. Надзвичайно високий запас - пропонує збільшений динамічний діапазон
4. Балансні входи для найвищої цілісності сигналу
5. 3-смуговий еквайзер на кожному каналі
6. Реак-індикація на всіх моно-каналах
7. Вбудовані цифрові мультиефекти
8. Вбудований MP3-плеєр
9. Високоточна 10-сегментна індикація рівня сигналу
10. Секція живлення, що складається з роз'єму для силового кабелю живлення та кнопки увімкнення пристрою.
11. Високоякісні фейдери гучності
12. Окремий фейдер для керування загальним рівнем обробки DSP
13. Окремий фейдер для керування рівнем гучності MP3-плеєра
14. Функція Bluetooth для бездротового відтворення музики
15. Зручне керування відтворення музики через MP3 із регулятором, що натискається
16. Швидкий доступ до налаштувань DSP-ефектів
17. Окремий регулятор гучності для навушників
18. Роз'єм для навушників
19. Налаштування рівня ефекту для кожного каналу окремо
20. Регулятори панорами для кожного каналу окремо
21. Регулятори рівня чутливості для кожного каналу окремо
22. Виходи L/R Jack 6.3 мм для моніторної лінії
23. Виходи L/R Jack 6.3 мм для підключення до активної акустичної системи